



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: [biuro@fif.com.pl](mailto:biuro@fif.com.pl), [www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl)



## GN-2P-M

Gniazdo przekaźnika 2P, 12A, 1S

Index: GN-2P-M

Gniazdo przekaźnikowe 2P (dwa styki przełączne NO/NC) na szynę DIN TH-35 o obciążalności do 10 A. Przeznaczone do przekaźników PG-2P zasilanych napięciem 24 V DC lub 230V AC. Posiada wytrzymałość elektryczną 2500 V.



5 902431 677712 >

### FUNKCJE I DZIAŁANIE

#### OPIS

Gniazda przekaźnikowe **GN** to niezawodne rozwiązania do montażu przekaźników interfejsowych na szynie DIN TH-35. Zakres obciążalności prądowej wynosi od 7 do 10A w zależności od modelu. Wszystkie gniazda posiadają wysoką wytrzymałość dielektryczną: 2500 V AC i napięcie znamionowe 300V.

Zgodność z normami:

PN-EN 60999-1:2002

PN-EN 61810-1:2015-09

PN-EN 61984:2009

Akcesoria dostępne do gniazd:

- Gasiki
- Kłamry montażowe
- Listwy grzebieniowe

### DANE TECHNICZNE

Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Możliwość rozszerzenia	Nie
Liczba pinów	8
Szerokość	15,6 mm

Wysokość	79 mm
Głębokość	61 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm

Deklaracja CE