

EI4W.DC

Moduł z 4 wejściami do automatyki np. alarmów, czujnika dymu lub okna, sterowany smartfonem [Wi-Fi] - inputSensorQ, (sterownik dopuszkowy)

Seria	Simon GO	Rodzaj materiału	poliuretan niezawierający halogenów, samogasnący - klasa B	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	Moduł z 4 wejściami do automatyki np. alarmów, czujnika dymu lub okna, sterowany smartfonem [Wi-Fi], inputSensorQ	Wysokość produktu	41 mm	EAN opakowanie jednostkowe	5902787912994
Typ produktu	sterownik dopuszkowy	Szerokość produktu	39 mm	Typ opak. jedn.	kartonik
Stopień ochrony IP	IP20	Głębokość produktu	17 mm		
Zużycie energii	< 1 W	montaż	w obudowie innego urządzenia, w puszcze, ścienny		
Standard komunikacji	kompatybilny z WiFi, µWiFi	API	https://technical.blebox.eu/ , otwarte		
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa				
Częstotliwość transmisji	2,4-2,4 GHz				
kompatybilny z	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5				
Sterowanie z aplikacji	SimonGO				
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie (Access Point), połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu)				
Rodzaj napięcia	5-24 V DC				
Liczba wejść	4				
Typ wejść	niskonapięciowe, zwierne do minusa zasilania				