


18721 JVT3-16AS

Elektroniczny zegar sterujący na szynę TH35



Programator czasowy służy do załączania i wyłączania oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych w trybie dobowym.

Programator czasowy wyposażony jest w 8 programowalnych punktów czasowych załączeń (ON) i wyłączeń (OFF). Programator wyposażony jest w funkcję przesunięć czasów ON/OFF zgodnie z dobowymi astronomicznymi zmianami czasu wschodu i zachodu słońca.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Norma: EN60730-1; PN-EN 62052-11

Długość [mm]: 35

Szerokość [mm]: 65

Wysokość [mm]: 87

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 16

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Stopień IP: 20