


37264 BLINGO DRVM42W ON-OFF

Zasilacz LED



Zasilacze BLINGO DRV to urządzenia dedykowane przede wszystkim do paneli Kanlux BLINGO UHRA oraz BLINGO UIP. W ofercie znajdują się urządzenia zapewniające prosty sposób sterowania w trybie włącz-wyłącz, idealny do podstawowych instalacji oświetleniowych lub współpracujące ze ściemniaczami, co pozwala dostosować oświetlenie do zmieniających się warunków w pomieszczeniu lub preferencji użytkownika. Dostępny jest również zasilacz w standardzie DALI, który umożliwia precyzyjne ściemnianie za pomocą łącznika dzwonekowego, bez dodatkowych urządzeń. Ponadto współpracuje on również z ramkami oświetleniowymi Kanlux AVAR.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Sprawność zasilacza [%]: 89,5

Długość [mm]: 118

Szerokość [mm]: 42

Wysokość [mm]: 28

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 0,21

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

λ : 0,98

Moc znamionowa [W]: 31,5-42

Moc maksymalna [W]: 42

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: IN: 0,75-1,5

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Zabezpieczenie przeciążeniowe: tak

Zabezpieczenie zwarciove: tak

Maksymalna temperatura Ta [°C]: 40

Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240

Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 30-40

Prąd wyjściowy - SEC [mA]: 1050

37264 BLINGO DRVM42W ON-OFF

Zasilacz LED

Stopień IP: 20

Tc [°C]: 75