

45926 ALTEAR SET 1,5M4S B

Zestaw startowy systemu szynoprzewodu 1-fazowego



Kanlux ALTEAR SET to gotowe zestawy startowe do systemu szynowego TEAR 1F, które pozwalają szybko stworzyć kompletną instalację oświetleniową. W zależności od wariantu zawierają szynoprzewód o długości 1 m lub 1,5 m, odpowiednią liczbę reflektorów, przyłącze prądowe zewnętrzne oraz elementy wykończeniowe, takie jak zaślepki i osłona. Zestawy dostępne są w dwóch kolorach – białym i czarnym – dzięki czemu łatwo dopasować je do wnętrza.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: na szynę TEAR

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Zasilacz w komplecie: 0

Długość [mm]: 1510

Szerokość [mm]: 95

Wysokość [mm]: 75

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 10

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg]: 4


Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 330

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 90

Stopień IP: 20

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



45926 ALTEAR SET 1,5M4S B

Zestaw startowy systemu szynoprzewodu 1-fazowego

