



TEGSZ1W.02/142

START SPRZEDAŻY: 14 WRZEŚNIA 2026, gniazdo z
uziemieniem z wbudowanym pomiarem energii,
sterowane smartfonem [Wi-Fi] – SOCKET, (moduł),
Simon 55 GO, IP20, 16A, kaszmirowy

STATUS PRODUKTU	START SPRZEDAŻY: 14 WRZEŚNIA 2026	Klasa ETIM	EC000125 Gniazdo	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon 55 GO	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	gniazdo z uziemieniem z wbudowanym pomiarem energii, sterowane smartfonem [Wi-Fi] – SOCKET	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787920142
Kolor	kaszmirowy	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
RAL (zbliżony)	RAL 607005	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	16 cm
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Prąd znamionowy	16 A	Sposób mocowania	wkręt	Długość opakowania jednostkowego	4,5 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,073 kg
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Szerokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Stopień ochrony IP	IP20	Głębokość produktu	39,2 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Uwagi	Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym	Głębokość wbudowania	29 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, μWiFi	Model	z uziemieniem, Schuko	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana	Pokrywa gniazda	plakietka centralna		
Częstotliwość transmisji	2401-2483 MHz	Klapka uchylna	nie		
kompatybilny z	Android, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5	Zasilanie specjalne	bez specjalnego zasilania		
Sterowanie z aplikacji	SimonGO				
Liczba modułów	1				
Liczba jednostek	1				
Zakres częstotliwości	50-60 Hz				
Przesłony otworów prądowych	tak				
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu)				