KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z32305

INVERTER POWERWALKER PWM 5000VA PF1 (BEZ AKUMULATORÓW)

Nr katalogowy: INVERTER 5000 PWM



Opis produktu

Seria PowerWalker Inverter 3000-5000 PWM to wielofunkcyjny inwerter/ładowarka, łączący funkcje inwertera, ładowarki słonecznej i ładowarki akumulatorów, aby zapewnić nieprzerwane wsparcie zasilania w przenośnych rozmiarach. Wszechstronny wyświetlacz LCD oferuje konfigurowalne przez użytkownika i łatwo dostępne przyciski, takie jak prąd ładowania akumulatora, priorytet ładowarki AC/solar oraz dopuszczalne napięcie wejściowe w zależności od różnych zastosowań.

Cechy produktu

Długość [mm]	300,00
Szerokość [mm]	100,00
Wysokość [mm]	440,00
Moc [W]	5 000,00
Moc pozorna [VA]	5 000,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 170,00 do 280,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 50,00 do 60,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 5
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Kolor	Biały; Czarny
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od -10,00 do 50,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 5,00 do 95,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	20,00

Oprogramowanie	WatchPower
Czas transferu AC/DC [ms]	od 10,00 do 20,00
Złącza	USB Typ-B
Typ obudowy	Naścienny
Sprawność urządzenia [%]	96,60
PowerFactor	1,00
Sygnalizacja pracy	LCD
Klasa szczelności	IP20
Rodzaj ładowarki	AC/ PV
Chłodzenie	Wentylator
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Płyta CD
Wymagane napięcie bateryjne	4x 12V
Waga [kg]	8,50

Dane logistyczne

EAN	4260074983005
Szerokość sztuki [cm]	34,00
Wysokość sztuki [cm]	16,50
Długość sztuki [cm]	40,00
Waga sztuki [kg]	40,00
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnętrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny