

STEROWNIK LED RGB+CW WIFI MINI 192W LL2510

Parametry techniczne

- **Nazwa produktu:** Sterownik LED RGB+CW WIFI MINI
- **Napięcie wejściowe DC [V]:** 12
- **Max obciążenie [W]:** 192
- **Napięcie wyjściowe DC [V]:** 12
- **Temperatura pracy [°C]:** -20°C ~ 60°C
- **Wymiary: DŁxSZERxWYS [MM]:** 54x24x10



Główne cechy produktu

- ▶ Bezprzewodowy sterownik zdalnego sterowania pracujący w sieci WIFI
- ▶ 4 programy
- ▶ Możliwość ustawienia własnych programów
- ▶ Funkcja muzyki: efekty świetlne w zależności od rodzaju muzyki
- ▶ Funkcja mikrofonu: efekty świetlne w zależności od głosów zewnętrznych
- ▶ Funkcja kamery: kolory uzależnione od filmowanego obrazu
- ▶ Programator czasowy
- ▶ Synchronizowanie kontroli grupy – jeden nadajnik może kontrolować do 4 odbiorników jednocześnie
- ▶ Jeden odbiornik może być kontrolowany 8 telefonami